LO-9500

Medienkonverter für 10/100BaseTX und 10/100/1000TX

- LWL-Port: 100BaseFX, SC-Duplex
- Kupferport: 10/100BaseTX, RJ45
- Einfache Bedienung
- Speisung: 5VDC inkl. Netzteil



Dieser einfache Medienkonverter lässt sich sehr einfach in ein Netz einbinden und verlängert Ethernet-Verbindungen mit Glasfasern. Medienkonverter für 10/100MBit/s. Tischgehäuse auch in 19"-Träger einbaubar.

barox Kommunikation AG
Im Grund 15
CH-5405 Baden-Dättwil
T.: +41 56 210 45 20

www.barox.ch
www.barox.de
www.barox.at

barox Kommunikation AG
Weiler Strasse 7
D-79540 Lörrach
T.: +49 7621 5500 281

Technische Daten

Allgemeine Eigenschaften

Speisespannung	5VDC, Netzteil inkl., Hohlstecker 5,5/2,5mm
Leistungaufnahme	Max. 2W
MTBF	
Betriebstemperatur	0 bis 50°C
Abmessungen	94 x 71 x 26mm (LxBxH)

Schnittstellen

Kupfer Ports	1 x 10/100BaseTX, RJ45 oder 1 x 10/100/1000TX, RJ45
LWL-Ports	1 x 100BaseFX, SC-Duplex 1 x 1000BaseFX, SFP mit LC-Stecker Wellenlängen Zweifaserige Geräte: 1310nm Einfaserige Geräte: 1310/1550nm Gerät mit SFP, je nach SFP Wir empfehlen die Verwendung unserer barox-SFPs. Die Kompatibilität unserer Geräte mit SFPs anderer Fabrikate wird von uns nicht geprüft und nicht garantiert.

Netzwerk Eigenschaften

PoE Management	
Normen	802.3 10BaseT 802.3u 100BaseT(X) and 100BaseFX 802.3X Flow controll

Typen/Merkmale

	**LO-9500-M**	10/100BaseT, RJ45, 2xMM SC-Duplex, max. 2km, 1310nm
	**LO-9500-S**	10/100BaseT, RJ45, 2xSM SC-Duplex, max. 30km, 1310nm
	**LO-9500-BIA-S**	10/100BaseT, RJ45, 1xSM SC, max. 10km, TX: 1310nm, RX: 1550nm
	**LO-9500-G-SFP**	Kupferport: 1x10/100/1000TX, LWL-Port: **ACHTUNG** nur 1GBit/s SFP Ohne SFP, muss separat bestellt werden.
	**LO-9500-R2**	19", 2HE-Träger für max. 14 Geräte Integrierte redundante Speisung, 2x230VAC
	**LO-9500-R2**	Rückseite
	**LO-9500-R1**	19", 1HE-Träger für max. 4 Geräte Ohne Speisung, jedes Gerät muss einzeln gespeist werden.

Version 10.02.2023, Änderungen vorbehalten