VI-COAX-3205

PoE-Switch mit Uplink über Coax

- IP/PoE-Extender-Switch für Coax-Kabel
- Distanzen bis 500m
- PoE und PoE+, 802.1af und at
- 4-Port Switch



Mit dem Switch VI-COAX-3205 lassen sich vier Ethernet Ports 10/100BaseTX mit einem Uplink über Coax-Kabel absetzen. Der Switch wurde speziell entwickelt für den Einsatz in bestehenden Installationen. Durch den VI-COAX-3205 kann eine bestehende, analoge Videoverkabelung für Video over IP oder allgemein für IP verwendet werden. Dank zeitsparendem "plug-and-play" ist keine Softwarekonfiguration notwendig. Die kleine Bauweise und der grosse Betriebstemperaturbereich machen den VI-COAX-3205 sehr vielfältig einsetzbar.

barox Kommunikation AG
Im Grund 15
CH-5405 Baden-Dättwil
T.: +41 56 210 45 20

www.barox.ch
www.barox.de
www.barox.at

barox Kommunikation AG
Weiler Strasse 7
D-79540 Lörrach
T.: +49 7621 5500 281

Technische Daten

Allgemeine Eigenschaften

Speisespannung	Der VI-COAX-3205 muss für PoE an den Kameras immer lokal gespiesen werden. Oder die Kamers werden lokal gespiesen. 56VDC bis 120W z.B. VI-1120 Ohne PoE, 12VDC, 2A
MTBF	
Betriebstemperatur	-20°C ... +70°C
Abmessungen	126 x 95 x 30mm
Gewicht	0,1kg

Schnittstellen

Kupfer Ports	4 x 10/100BaseT, PoE, PoE+, RJ45
Extender Ports	1 x coax, BNC
Übertragungskabel	50Ohm: RG6, RG58A/U, RG58C/U, RG58U oder äquivalent 75Ohm: RG59 oder äquivalent
Distanzangabe	Die maximale Übertragungsdistanz bei Verwendung der oben genannten Kabeltypen beträgt ca. 500m

Typen/Merkmale

		PoE-Switch mit Uplink über Koaxialkabel

Version 25.07.2023, Änderungen vorbehalten